

Funcionamento

Depois de energizado o carregador fornece em seu borne de saída CS (+ e -) tensão de nominal.

O sistema No-Break tem como função manter a alimentação na carga (bornes CS) quando a rede AC cair. Deste modo o consumo passa a ser da bateria, esta etapa é indicada pelo Led vermelho aceso. O carregador possui uma proteção de tensão baixa na bateria para que a mesma não seja danificada. Quando a presença da rede AC estiver normalizada indicada pelo led verde aceso, o carregador volta ao seu funcionamento normal.

A bateria deve ser conectada SOMENTE nos bornes BAT+ e BAT-, com cabos adequados, esta saída é a UNICA que possui proteção contra inversão de polaridade.

Tensão baixa da bateria - O carregador desconecta a bateria quando atingir o valor de tensão mínima , para que a bateria não seja danificada.

Falta de rede AC - O rele de indicação de falta de rede AC trabalha energizado, com os contatos NA – C – NF e capacidade máxima de 10A.

Inversão de polaridade da bateria – O carregador possui proteção contra bateria invertida nos bornes BAT + e BAT -.

Observações importantes

Nunca deixe crianças utilizarem o carregador, pois existe o risco de choque elétrico. Colocar o carregador em local bem arejado, seco, sem respingo d'água e sem exposição direta à luz do sol, e nunca use o equipamento perto de materiais inflamáveis, gases ou vapores.

É normal o aquecimento da caixa do carregador. A temperatura nunca deverá exceder 60°C.

Termo de garantia

Todos os produtos PROAUTO são garantidos contra defeitos de fabricação. Esta garantia tem o prazo de 01 (um) ano, a partir da data de venda.

Serão reparados ou substituídos, os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito durante o prazo de validade da garantia, sendo que para isso, deverão ser remetidos ao Departamento de Assistência Técnica da PROAUTO, por conta e risco do comprador, anexando uma cópia da Nota Fiscal de Compra e a Ficha de Envio para Reparos.

Esta garantia será invalidada se qualquer produto de nossa fabricação for sujeito a maus tratos, abusos, negligências, acidentes, conexões erradas, interligações a equipamentos não autorizados, alterações de circuitos, substituição de componentes, ou partes por outros não originais, instalação imprópria ou submetidos a outro uso não especificado pelo manual de operação.

NUMERO DE SERIE:

Manual de instruções

Carregador de baterias



DESCRIÇÃO

O carregador inteligente no-break foi projetado com tecnologia moderna; possui excelente desempenho e alta eficiência.

É ideal para uso industrial, doméstico, náutico, aeronáutico ou qualquer outra aplicação que envolva baterias em seu sistema.

Este carregador é do tipo chaveado; trabalha com alta frequência e sua saída é totalmente controlada onde a bateria durante a carga recebe corrente constante e com limite de tensão de carga que protegem e aumenta sua vida útil.

Modelo	Tensão de entrada	Tensão de saída	Tensão de baixa	Corrente máxima	Corrente de carga	Potencia de saída
○ SBN 12 - 5	85...264Vca	13,6Vcc	9,0Vcc	5A	-----	68W
○ SBN 12 - 10	85...264Vca	13,6Vcc	9,0Vcc	10A	-----	136W
○ SBN 12 - 16	85...264Vca	13,6Vcc	9,0Vcc	16A	3A	220W
○ SBN 24 - 3	85...264Vca	27,4Vcc	18,0Vcc	3A	-----	83W
○ SBN 24 - 5	85...264Vca	27,4Vcc	18,0Vcc	5A	-----	137W
○ SBN 24 - 8	85...264Vca	27,4Vcc	18,0Vcc	8A	2A	220W

Características gerais

Isolação entrada / saída	1,5Kv
Limites tensão entrada	± 10%
Frequência de entrada	47...63Hz
Ripple + ruído	< 1%
Regulação de carga	< 0,5%
Regulação de linha	< 0,2%
Rendimento típico	> 80%
Frequência chaveamento	60KHz
Umidade	0...60°C
Temperatura de operação	0...90% sem condensação
Filtro de entrada EMI	sim
Proteção curto-circuito saída	sim
Led frontal	Vd - rede OK / Vm - bateria
Rearme automático	sim
Resfriamento	convecção natural
Peso	800g e 1,2Kg
Fixação	4 furos oblongos
Invólucro	caixa metálica
Cor	preta
Classe de proteção	IP-20

Conexões - bornes

ENTRADA			ALARME				SAÍDA		
AC1	AC1	GND	C	NA	NF	+CS	+BAT	-BAT	-CS

